

Kenwood TS450S

Pre majiteľov TRX kwnwood TS450S je výrobcom pevne nastavený mikrofónny procesor ovládaný len off a on. Ja som si jedného dňa dal námahu a pozrel sa na zapojenie. To napovedalo čo sa dá zmeniť pre zoslabenie rozdielu medzi spínaním kompresoru a jeho neúnosnú kompresiu.

Doporučujem pokiaľ to niekto chce upraviť výmenu C171 za 2,2mf/16V tato výmena nieje nutná, len posunie zosil. riadenie k vyšším signálom a na spodnej strane (strana spojov) pri IC15 je spínaný cez tranzistor 100ohm- R232 proti kostre, ktorý je treba nahradiť za hodnotu 480ohm SMD. Samozrejme je potrebná technická zdatnosť a výbava pre tuto prácu. Navigácia pomôže na obrázku. Je to na Vaše riziko. Mne sa úroveň kompresie zmenšila cca o 20% čo je v prevádzke dostatočné a umiernené. Iná úprava nf procesora nieje.

OM5AMJ